



A Campainha de Prato CRDP150 é indicada para escolas, indústrias, sistemas de segurança contra incêndios e empresas com necessidade de sinalização sonora. Produz som contínuo para sinalização de troca de períodos. A ligação pode ser realizada diretamente em uma tomada, utilizando um interruptor de campainha, ou no relógio acionador de sirene RSDP.

Dados Técnicos

- » Cobre uma área aproximada de 200m.
- » Atinge 95dB a 1m.
- » Modelos: Bivolt Automático.
- » Potência: 15 Watts.
- » Corrente: 0,12A - 110V / 0,07A - 220V.
- » Frequência: 50/60 Hz.
- » Medidas (mm): 150 x 150 x 60.
- » Peso: 850g.
- » Tempo máximo de uso contínuo: 1 minuto.
- » Garantia: 6 meses

Modo de Instalação / Ligação

A campainha de prato pode ser instalada das seguintes maneiras, conforme sua necessidade:

